

UPS DAKER DK PLUS 3000VA

Kod producenta: 310172



Architektura	Online
Format	Rack 2U
Moc pozorna	3000 VA
Moc czynna	2700 W
Ilość faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4 minuty
Czas podtrzymania (obciążenie 50%)	12 minut
Gniazda wejściowe	1 x IEC-C20
Gniazda wyjściowe	6 x IEC-C13 1 x IEC-C19
Zarządzanie	Slot karty SNMP
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoida
Porty we / wy	1 x USB (Type B) 1 x RS-232 (COM)
Kolor	czarny
Wysokość	88 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość	440 mm
Waga	30 kg
Gwarancja	2 lata

Główne cechy

- Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji Tower i Rack 19"
- Zakres mocy od 1 do 10 kVA
- Współczynnik mocy 0,9 (1-3 kVA), 1,0 (5-10 kVA)
- Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
- Graficzny interfejs przyjazny dla użytkownika
- Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
- Inteligentny system zarządzania bateriami
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
- Baterie mogą być montowane i wymieniane przez użytkownika

Funkcjonalność

- Dostęp do głównych parametrów zasilacza UPS z poziomu wyświetlacza (status, parametry, stan ładowania baterii oraz alarmy).
- Wbudowane oprogramowanie komunikacyjne umożliwia min. sterowanie zasilaczem UPS oraz wyłączenie podłączonego sprzętu w przypadku awarii lub przeprowadzenie diagnostyki podstawowych funkcji
- Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO)
- Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe
- Karty rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe

przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączenie serwerów i stacji roboczych

- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych

Strona firmowa produktu: <https://www.superstorage.pl/ups-daker-dk-plus-3000va-p-4061.html>